## 带导线电感器(带导线线圈)

## \_\_\_\_

B82144F1226J000 RoHS Halogen Free

| 用途 | 一般用途     |
|----|----------|
| 特点 | RF RF扼流圈 |
| 系列 | LBC      |
| 状态 | 量产体制     |
| 品牌 | EPCOS    |



|       | 尺寸          |  |
|-------|-------------|--|
| 设计    | 轴向          |  |
| 直径(D) | 6.50mm Max. |  |
| 长度(L) | 9.20mm Max. |  |

|          | 电气特性  |  |
|----------|---|--|
| 电感       | $22 \mathrm{mH}~\pm 5\%$ at $10 \mathrm{kHz}$ |  |
| 额定电流     | 40mA  |  |
| 直流电阻     | 120Ω Max.                                     |  |
| Q [Min.] | 50  |  |
| 共振频率     | 400kHz Min.                                   |  |

|        | 其他            |
|--------|---------------|
| 使用温度范围 | -55∼125° C    |
| 焊接方法   | 流体            |
| 包装形式   | 轴向编带 (缠绕在卷筒上) |
| 包装个数   | 1500pcs       |
| 大约重量   | 0. 95g        |

<sup>!</sup> Images are for reference only and show exemplary products.

<sup>!</sup> This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

<sup>!</sup> All specifications are subject to change without notice.