带导线电感器(带导线线圈)

B82144F2183K000

| 用途 | 一般用途 |
|----|----------|
| 特点 | RF RF扼流圈 |
| 系列 | LBC+ |
| 状态 | 量产体制 |
| 品牌 | EPCOS |



| | 尺寸 | |
|-------|-------------|--|
| 设计 | 轴向 | |
| 直径(D) | 6.50mm Max. | |
| 长度(L) | 9.20mm Max. | |

| 电气特性 | | |
|----------|--|--|
| 电感 | $18\mu\mathrm{H}~\pm10\%$ at $100\mathrm{kHz}$ | |
| 额定电流 | 2. 2A | |
| 直流电阻 | 155mΩ Max. | |
| Q [Min.] | 50 | |
| 共振频率 | 12MHz Min. | |

| | 其他 |
|--------|--------------|
| 使用温度范围 | -55∼125° C |
| 焊接方法 | 流体 |
| 包装形式 | 轴向编带(缠绕在卷筒上) |
| 包装个数 | 1500pcs |
| 大约重量 | 0.95g |

[!] Images are for reference only and show exemplary products.

[!] This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

[!] All specifications are subject to change without notice.