


共模滤波器/扼流圈

ZJY51R5-2PL-01

用途	一般等级
特点	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Wire Wound</div> 绕线 <div style="border: 1px solid green; padding: 2px;">High-speed</div> 高速信号线
系列	ZJY
状态	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">⚠</div> 停止生产 推荐代替型号： ACP3225-102-2P-T000 （不保证其兼容性。） 停产发布日期：2013年12月11日 最后订单日期：2014年12月26日 最后出货日期：2015年3月31日
品牌	TDK



尺寸

长度(L)	7.62mm Nom.
宽度(W)	5.50mm Nom.
厚度 高低	5.84mm Max.

电气特性

共模阻抗 [Typ.]	200 Ω at 100MHz
共模阻抗 [Min.]	100 Ω at 100MHz
共模电感	4.7 μH at 100kHz (参考)
额定电流	2A
额定电压	50VDC
绝缘电阻 [Min.]	100M Ω
直流电阻	100m Ω Max.

其他

使用温度范围	-25~85° C
焊接方法	流体 烙铁焊接
AEC-Q200	NO
包装形式	杂志
包装个数	80pcs
重量	0.4g

共模滤波器/扼流圈

ZJY51R5-2PL-01

特性图表 (这是参考数据，并不保证产品的特性。)